

Life™ PLUS



Desde 4 a 16 estaciones, con una base de 4 estaciones y modulo de expansion de 4 estaciones cada uno (interior y exterior)

4 Programas independientes

6 arranque por programa

Water budget de 0% a 200%

Wi-Fi IOT opcional

La evolución de la Life base es la versión modular Plus; con el mismo módulo de programación se pueden llegar a gestionar hasta 16 estaciones. Con la Life Plus también es posible controlar y programar el riego de nuestro jardín en cualquier momento y en cualquier lugar donde estemos, añadiendo el módulo opcional Wi-Fi Internet y descargando la Aplicación Life en el teléfono móvil.

Características

Duración de riego de 1 minuto a 8 horas (incrementos de 1 minuto)

Programación de riego flexible :

- Riego diario (hasta 6 arranques diarios)
- Riego semanal
- Riego días pares / impares
- Riego a intervalos de 1 a 30 días

Suspension temporal por lluvia programable hasta 31 días o “permanente”

Arranque automático, semiautomático y manual

Memoria permanente: El “Super Cap” proporciona alimentación de respaldo que mantiene la hora y la fecha actuales en el caso de un corte de energía eléctrica de mas de 24 horas (sin necesidad de pilas)

Suspension temporal entre estaciones (de 1 sec. a 8 min)

Programa de apilamiento

Botón de ayuda

Pantalla multilingüe (italiano, inglés, francés, español, alemán)

Certificación CE

Características adicionales

Uno de los 4 programas se puede ajustar como “Programa de ciclo continuo”

Posibilidad de trabajar en m:h o s:m (hasta 8 min)

Los sensores se pueden gestionar en 5 modos distintos (desactivado, arranque, parada, saltar, pausa)

Prueba idraulico

Prueba elettrico

Especificaciones

Potencia de entrada: 220 VAC, 50Hz

Potencia de salida:

- Máximo por estación: 24 VAC (0,25 A)
- Total máximo (incluido el control de MV): 24 VAC (0,625 A)

Temperatura de funcionamiento: de -10° a 60° C

Opciones

Módulo Internet Wi-Fi IOT

Módulo de expansion de 4 estaciones

PROGRAMMADORES

Con el módulo Wi-Fi IOT optional, siempre estarás conectado a tu sistema de riego en cualquier momento y en cualquier lugar!



Codificación

Código	Descripción
LIFE-P	Life Plus, Programador 4 estaciones con transformador exterior 220 VCA
LIFE-P-EXT	Life Plus, Programador 4 estaciones con transformador interno 220 VCA
LIFE-P-SM	Módulo expansión 4 estaciones para Life Plus
LIFE-MOD	Módulo de programación de Life
LIFE-P-B	Módulo trasero 4 estaciones con transformador exterior 220 VAC
LIFE-P-B-EXT	Módulo trasero 4 estaciones con transformador interno 220 VAC
LIFE-P-WF	Módulo Wi-Fi IOT para Life Plus